

# トランスル

## 100V、200Vどちらでも、必要な電源を供給します

200Vのコンセントしかなくて100Vの電源がほしい時、  
また逆の場合でも、トランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。(HLV型)

### 昇降圧兼用型



100V  
単相200V  
(自動切換)

100V 115V  
⏏×1 ⏏×1  
単相200V 単相200V  
⏏×1 ⏏×1

トランジットアダプター  
**P-12A**  
標準価格 3,520円



※100Vから単相200Vへ昇圧させて使用する場合はP-12A型トランジットアダプターが必要です。別途お買い求めください。(181ページ)

### 降圧型



単相200V

100V 115V  
⏏×2 ⏏×2

### 特長

- 大型ゴム製把手付
- ブレーカーにはワンタッチ防塵キャップ付
- ゴム製プロテクター付
- アースチェック機能付

型 式	一次側電圧 (入力電圧)	二次側電圧 (出力電圧)	二次側出力電流(A) (単相200V出力/100V出力)		トランス仕様			機 能	質 量 (kg)	標準価格 (円)
			1時間定格	連続定格	周波数 (Hz)	容 量 (kVA)	種 別			
●昇降圧兼用型										
<b>HLV-02A</b>	100V 単相200V (自動切換)	100V ⏏×1	10/20	8.7/17.4	50/60	2.0	E種絶縁 単相・単巻	電源パイロットランプ アースチェックパイロットランプ 過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器 接地端子	16.3	101,640
<b>HLV-03A</b>		115V ⏏×1 単相200V ⏏×1 単相200V ⏏×1	15/30	13/26		3.0			21.7	123,420
●降圧型										
<b>LV-02B</b>	単相200V	100V ⏏×2	20	17.4	50/60	2.0	E種絶縁 単相・単巻	電源パイロットランプ アースチェックパイロットランプ 過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器 接地端子	15.9	80,740
<b>LV-03B</b>		115V ⏏×2	30	26.0		3.0			21.2	97,900

- 上記機種の本機カラーは、2kVA型はイエロー、3kVA型はオレンジです。
- 一次側電線は、2kVA型がVCT2.0mm<sup>2</sup>×3C×1.6m、3kVA型がVCT3.5mm<sup>2</sup>×3C×2.1mとなります。