# LED RENKALIGHT S

# HATAYA

新製品





# LEDレンカライトSシリーズ

連結タイプの直管形LEDロングライトシリーズ全8タイプ



## YA LED RENKALIGHT S 🕀

## 連結点灯ができるソフトな光の軽量ロングライトシリーズ

ロングタイプ ショートタイプ (電気配線接続工事対応タイプ) 三脚スタンドタイプ

#### ■特長

- ●省エネ白色直管形LEDランプ採用
- ●LED寿命は約40,000時間
- ●雨中でも安心の屋外用防雨型
- ●照明ON/OFFスイッチ付なので 連結時に間引き点灯ができます











ショートタイプ 型式 LSS-5N 全長820×φ62mm







●吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能

- ●100Vタイプはアース不要の二重絶縁構造

#### ■連結可能点灯数

連結点灯することで工場の生産ラインや トンネル工事などの仮設照明に。

#### 18W ロングタイプ(LSX型)

電線長 5	mタイプ	電線長 10mタイプ			
100V使用	200V使用	100V使用	200V使用		
(LSX-5N型)	(LSX-205N型)	(LSX-10N型)	(LSX-210N型)		
<b>15</b> 灯	<b>30</b> 灯	<b>10灯</b>	<b>20</b> 灯		
まで	まで	まで	まで		

### 9W ショートタイプ(LSS型)

電線長 51	mタイプ	電線長 10mタイプ			
100V使用	200V使用	100V使用	200V使用		
(LSS-5N型)	(LSS-205N型)	(LSS-10N型)			
<b>20</b> 灯	<b>40</b> 灯	<b>15</b> 灯	_		
まで	まで	まで			









工場の生産ラインに

倉庫内の照明に

工作機械に取り付けて


### オプションパーツ

鋼板などの金属壁面に 取り付けて簡易仮設照明に

マグネットホルダー(1個)

型式 HLD-2M 標準価格 1,600円 JAN⊐-F 49-30510-31128-9

●灯体1台につき、必ず2個以上使用してください。



■仕様表

#### HATAYA JAN⊐-ド 49-30510

型式	長さ (m)	電線仕様 種別·太さ(m㎡)·心数(C)	照明装置	定格	摘要	質量 (kg)	梱 包(台)	標準価格 (円)	JAN⊐ <b>−</b> ド
ロングタイプ									
LSX-5N	5	VCT 0.75 × 2	18W 直管形	100V·18W	連結専用・ロコンセント付	1.8	١,	15,000	35000-4
LSX-10N *	10	VC1 0.75 × E	LEDランプ	50/60Hz兼用	照明ON/OFFスイッチ付   回二重絶縁	2.3		16,000	35001-1
ショートタイプ									
LSS-5N	5	VCT 0.75 × 2	9W 直管形	100V·9W	連結専用・ロコンセント付	1.4	٠,	14,000	35005-9
LSS-10N *	10	VC1 0,75 ^ 2	LEDランプ	50/60Hz兼用	照明ON/OFFスイッチ付 回二重絶縁	1.9	l I	14,800	35006-6
100~200V電気配線接続工事対応タイプ									
LSX-205N	5	VCT 2.0 × 3	18W 直管形	90~240V·18W		2.2		17,000	35002-8
LSX-210N *	10	接地付 連結用、電源用	LEDランプ	50/60Hz兼用	照明ON/OFFスイッチ付	3.0	1	18,600	35003-5
LSS-205N	5	ケーブル切りっぱなし (プラグなし)	9W 直管形LEDランプ	90~240V·9W 50/60Hz兼用		1.8		15,600	35007-3
三脚スタンドタイプ									
LSPL-5N *	5	VCT 0.75 × 2	18W 直管形 LEDランプ×2灯	100V·18W 50/60Hz兼用 (1灯あたり)	LSX-5N型レンカライト×2灯 CPL-2型レンカスタンド 回転式ホルダー付アタッチメントバー付	8.7	1セット	64,000	35004-2

●\*印は受注生産品のため多少納期がかかります。●電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)
●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●100~200V電気配線接続工事タイプで結線される場合は必ず有資格者の方が配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。●LEDランプは当社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。



安全に関するご注意

で使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

#### 株式会社 八タヤリミテッド 株式會社畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代) 畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058) 328-5700(代)
●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店(
●福岡支店 ●札幌営業所 ●新潟営業所 ●岐阜物流センター ●名古屋支店 ●広島支店

**八タヤオーケーエス株式会社**東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854